



## SAVA 1026 — inteligentny przełącznik AV HDMI

### Kluczowe atuty

- Przełącznik UltraHD HDMI umożliwia podłączenie maksymalnie 4 urządzeń RTV do telewizora za pomocą tylko jednego kabla
- Podłącz 4 urządzenia HDMI jednym kablem HDMI
- Obsługuje obraz w najnowszej rozdzielczości Ultra HD 4K60
- Obsługuje protokół HDCP 2.2 umożliwiający oglądanie treści w rozdzielczości Ultra HD 4K

### Przełącza sygnał z 4 wejść HDMI na 1 wyjście.

### Automatycznie przełącza sygnał między podłączonymi urządzeniami. Przełącznik HDMI dla 4 urządzeń

SAVA 1026 umożliwia podłączenie 4 urządzeń HDMI do telewizora. Obsługuje obraz w najnowszej rozdzielczości Ultra HD 4K. Obsługuje Dolby Atmos i DTS:X, a także inne popularne formaty audio. Wbudowany wzmacniacz i equalizer zapobiegają stratom sygnału. Dzięki obsłudze HDCP 2.2 umożliwia odtwarzanie treści Ultra HD 4K zabezpieczonych przed kopiowaniem.





## SAVA 1026 — inteligentny przełącznik AV HDMI

### Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	8310263
Kolor	Antracytowy metal
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285339608
Gwarancja	2-letnia
Formaty audio	Dolby Digital/AC3 Dolby TrueHD DTS 5.1 DTS:X DTS-HD Master Audio Dolby Atmos PCM stereo
Wejście AV	4x HDMI
Wyjście AV	1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI
Certyfikaty	CE
Częstotliwość zegara	600
Formaty kolorów	YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:4:4 RGB YCbCr 4:2:2
Standard HDCP	HDCP 1.4/2.2
Standard HDMI	CEC Deep Color 36-bit DVI EDID HDMI 2.0b HDR
Rozdzielczość HDTV	Max. 2160@60Hz
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptateur 5 VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz, Zasilacz 5 V DC 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter
Pasma wideo	18

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Z zastrzeżeniem błędów drukarskich, technicznych i zmian cen.

Data: 2023-01-14