



Conmutador audiovisual automático HDMI inteligente SAVA 1026

Beneficios clave

- Este conmutador UltraHD HDMI te permite conectar hasta 4 dispositivos periféricos a tu TV con un solo cable
- Conecta 4 dispositivos HDMI con 1 cable HDMI
- Apto para la resolución Ultra HD 4K60 más avanzada
- Compatible con HDCP 2.2 para contenido 4K Ultra HD

Combina 4 conexiones HDMI en 1. Cambia automáticamente entre los dispositivos conectados. Hub HDMI para 4 dispositivos

El SAVA 1026 te permite conectar 4 dispositivos HDMI a tu TV. Apto para la resolución Ultra HD 4K más avanzada. Compatible con Dolby Atmos y DTS:X, así como otros formatos de audio populares. El repetidor y el ecualizador integrados evitan la pérdida de señal. La compatibilidad con HDCP 2.2 ofrece contenido 4K Ultra HD seguro.





Conmutador audiovisual automático HDMI inteligente SAVA 1026

Especificaciones

Número de artículo (SKU)	8310263
Color	Metal antracita
Caja individual EAN	8712285339608
Garantía	2 años
Formatos de audio	Dolby Digital/AC3 Dolby TrueHD DTS 5.1 DTS:X DTS-HD Master Audio Dolby Atmos PCM stereo
Entrada A/V	4x HDMI
Salida A/V	1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI 1x HDMI
Certificaciones	CE
Frecuencia de reloj	600
Formatos de color	YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:4:4 RGB YCbCr 4:2:2
Estándar HDCP	HDCP 1.4/2.2
Estándar HDMI	CEC Deep Color 36-bit DVI EDID HDMI 2.0b HDR
Resolución HDTV	Max. 2160@60Hz
Alimentación	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC- Adapter 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 adattatori VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptateur 5 VDC 100-240 VAC 50/60 Hz, Adaptador de 5 VCC 100-240 VAC 50/60 Hz, Адаптер питания 5 В постоянного тока 100-240 VAC 50/60 Hz, Zasilacz 5 V DC 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC-adapter
Ancho de banda video	18

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Todos los derechos reservados.
Sujeto a errores tipográficos y
a correcciones técnicas y de
precios.

Fecha: 2023-01-14